

Los pasadores de alineación de bridas ayudarán a alinear manualmente cualquier brida. Para una alineación uniforme, es mejor usar en juegos de dos. Los pasadores se miden por el **TAMAÑO DEL AGUJERO DEL TORNILLO**, no por el **TAMAÑO DEL TORNILLO**.

ESPECIFICACIONES DEL PASADOR DE ALINEACIÓN DE BRIDA

Modelo	Tamaño (A)	Tamaño de eje (B)	Longitud de eje (C)	Largo total (D)
FAP008	1/2"	.49"	2.38"	3.13"
FAP008L	1/2"	.49"	5.38"	6.13"
FAP010	5/8"	.61"	2.75"	3.50"
FAP010L	5/8"	.61"	5.75"	6.50"
FAP012	3/4"	.74"	3.25"	4.25"
FAP012L	3/4"	.74"	6.25"	7.25"
FAP014	7/8"	.86"	3.50"	4.50"
FAP014L	7/8"	.86"	6.50"	7.50"
FAP100	1"	.98"	4.00"	5.25"
FAP100L	1"	.98"	7.00"	8.25"
FAP102	1.1/8"	1.10"	5.00"	6.25"
FAP102L	1.1/8"	1.10"	8.00"	9.25"
FAP104	1.1/4"	1.23"	5.50"	7.00"
FAP104L	1.1/4"	1.23"	8.50"	10.00"
FAP106	1.3/8"	1.35"	6.25"	7.75"
FAP106L	1.3/8"	1.35"	9.25"	10.75"
FAP108	1.1/2"	1.47"	6.50"	8.25"
FAP108L	1.1/2"	1.47"	9.50"	11.25"
FAP110	1.5/8"	1.59"	7.25"	9.00"
FAP110L	1.5/8"	1.59"	10.25"	12.00"
FAP112	1.3/4"	1.72"	7.88"	9.88"
FAP112L	1.3/4"	1.72"	10.88"	12.88"
FAP114	1.7/8"	1.84"	8.38"	10.38"
FAP114L	1.7/8"	1.84"	11.38"	13.38"
FAP200	2"	1.96"	9.00"	11.00"
FAP200L	2"	1.96"	12.00"	14.00"
FAP202	2.1/8"	2.08"	12.00"	14.00"
FAP202L	2.1/8"	2.08"	15.00"	17.00"
FAP206	2.3/8"	2.33"	13.25"	15.25"
FAP206L	2.3/8"	2.33"	16.25"	18.25"
FAP210	2.5/8"	2.57"	14.00"	16.00"
FAP210L	2.5/8"	2.57"	17.00"	19.00"
FAP214	2.7/8"	2.82"	14.63"	16.63"
FAP302	3.1/8"	3.06"	18.00"	20.50"
FAP310	3.5/8"	3.55"	20.00"	22.50"



A TU SERVICIO, HOY MISMO

+1 303-601-1834

contacto@torsionxsuramerica.com

Síguenos en las redes:

torsionxsuramerica in TorsionX Suramérica

www.torsionxsuramerica.com